

MEGAFONIA / AMPLIFICADORES / MONO

# MA-245

AMPLIFICADOR DE MEGAFONIA MONOZONA



- ✓ Excelente rendimento
- ✓ Tamanho compacto, para uso em mesa
- ✓ Possibilidade de colocar em rack suporte modelo MA-2N

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores

## DESCRIÇÃO:

Amplificador de megafonia Equipamento com excelente rendimento e variedade de entradas e saídas. Desenhado para uso em instalações de megafonia com colunas de linha 100 V ou instalações mono com colunas de baixa impedância. Entradas de áudio com as ligações standard do mercado: XLR, jack e RCA. Conectores de coluna com terminais de rosca, seguros e fáceis de ligar. Som de grande qualidade. Tamanho compacto, para uso em mesa ou em rack 19". Para instalações de megafonia e música ambiente com colunas de linha de 100 V ou baixa impedância. Espaços comerciais, centros educativos, monumentos, exposições, bares, restaurantes, etc.



+ Info:  
<https://fonestar.com/MA-245>

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

CARACTERÍSTICAS	Amplificador de megafonia. Alimentação phantom. Prioridade de avisos.
POTÊNCIA	360 W máximo, 240 W RMS
RESPOSTA	80-16.000 Hz ±3 dB
DISTORÇÃO	Harmónica: < 1% a 1 kHz
ENTRADAS	4 micros/linhas balanceados, combo (XLR e jack 6,3 mm) 600 Ohm 3 mV RMS e 47.000 Ohm 150 mV RMS, comutáveis 1 auxiliar, 2 x RCA, 47.000 Ohm 250 mV RMS 1 amp in, RCA 10.000 Ohm 1 V RMS 1 tel. input, terminales de rosca 600 Ohm 100 mV RMS
SAÍDAS	1 line out, 2 x RCA 47.000 Ohm 1 V RMS 1 pre out, RCA 600 Ohm 1 V RMS 1 monitor, terminais de rosca 600 Ohm 775 mV RMS e 1 W 8 Ohm (entrada aux)
CONTROLOS	Tono: Graves: ±10 dB Agudos: ±10 dB Volume: entradas 1 a 4, aux e volume geral
PHANTOM	24 V em micros 1 a 4, seleccionável
PRIORIDADE	Tel. input e micro 1 por nível de sinal, seleccionável
IMPEDÂNCIA	4 Ohm e linhas 100, 70 e 25 V, terminais de rosca
ALIMENTAÇÃO	230/115 V CA, 600 W e 24 V CC, 312 W
MEDIDAS	420 x 89 x 300 mm de profundidade. 2 U rack 19"
OPCIONAL	MA-2N: suportes para montagem em rack 19"
PESO	11,4 kg



+ Info:  
<https://fonestar.com/MA-245>